



EC10

Οδηγίες Χρήσης

Το EC10 είναι ένας μικρός, συμπαγής φακός τριών εξόδων, strobe και SOS με μέγιστη φωτεινότητα 700 lumen. Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση και διάβαση.

Προσοχή

- Σε εκτεταμένη χρήση, θα αυξηθεί η θερμοκρασία του αισθητά. Αυτό είναι κανονικό.

Ιδιότητες

- Σώμα από αλουμίνιο υψηλής ανοχής, Mil-Spec σκληρό ανοδικό.
- Επικαλυμμένο σκληρυμένο γυαλί ανθεκτικό στην κρούση με υψηλή μετάδοση φωτός.
- Μεταλλικός επικαλυμμένος ανακλαστήρας για υψηλής φωτεινότητας ακτίνα.
- Αδιάβροχο O-ring και σφράγιση φλάντζας.
- Μέγιστη φωτεινότητα 700 ANSI lumens.
- High, Medium, Low φωτεινότητα και Strobe, SOS.
- Αποσπώμενο clip τσέπης, nylon θήκη και κορδόνι περιλαμβάνονται.
- IPX-8 ανοχή νερού, ανοχή κρούσης δοκιμασμένη στα 2 μέτρα.

Χάρτης ANSI


FL 1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
Εξόδος	700 Lumens	100 Lumens	30 Lumens
Χρόνος Λειτουργίας	0.9 Hours	2.5 Hours	8 Hours
Ένταση φωτός	6,823cd		
Απόσταση	165m(Max)		
Αδιάβροχο	IPX-8		
Ανοχή Κρούσης	2m		

Χαρακτηριστικά

- LED: Cree XP-L
- Είσοδος: DC 0.8V-4.2V
- Εξόδος: max 700 lumen
- Ανακλαστήρας: Ακρίβης μεταλλικός επικαλυμμένος
- Γυαλί επικαλυμμένο ορυκτό γυαλί
- Υλικό: HA-III military σκληρά ανοδικό κράμα αλουμινίου
- Περιβλήμα: Premium Type III σκληρά ανοδικό αντί-λειατικό μαύρο φινίρισμα
- Διακόπτης: Tail cap
- Μέγεθος: Κεφαλή: $\phi 0.73$ inch/ $\phi 18.5$ mm, Μήκος: 3.94 inch/100mm
- Βάρος: 1.19 Ounces/33.8g(χωρίς μπαταρία)

Εγχειρίδιο

- Τοποθέτηση μπαταρίας: Εισάγετε την 1*AA ή 1*14500 όπως στο σχέδιο.
- On/Off: Πατήστε παρατεταμένα το οπίσθιο κουμπί για on, πατήστε ξανά για off.
- Αλλαγή λειτουργίας: όταν είναι on, πατήστε το κουμπί για να κινηθείτε μεταξύ High-Medium-Low-Strobe-SOS σε αυτή τη σειρά.



Αξιοσύνη

- Περιλαμβάνονται: Κορδόνι, θήκη, εφεδρικό αδιάβροχο δαχτυλίδι και καπάκι κουμπιούματος, O sharp ring
- Προαιρετικό: Μπαταρία και φορτιστής

ShenZhen Fitorch Electronics Technology Co., Ltd
Office Address: 6F, Longshen Commercial Building
Dalang St, Longhua new district
ShenZhen City, China

Web: www.fitorchworld.com

Συμβουλές Λειτουργίας

- Ο παραπάνω χρόνος λειτουργίας έχει δοκιμασθεί στο εργαστήριο της Fitorch σε κανονική θερμοκρασία, με χρήση 1*14500 επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, διαφορετικές μπαταρίες μπορεί να δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα.
- Όταν είναι στη λειτουργία High lumen, ο φακός θα ζεσταθεί πολύ. Για να προστατευθεί το LED chip, η φωτεινότητα κρατάει για 3 λεπτά και μετά πέφτει στη φωτεινότητα των 50% lumen, αν χρειάζεστε την υψηλή φωτεινότητα, σβήστε το και ξανά ανάψτε το.
- Αυτός ο φακός έχει αυτόματη ανίχνευση ενέργειας με μνήμη, αν η μπαταρία είναι στο 10%, θα κατέβει στη χαμηλότερη φωτεινότητα για να αποφευχθεί η υπερποφόρτιση.

Μπαταρία

Rechargeable Li-on battery	1*14500 3.7V
Alkaline	1*AA 1.5V

Αποθήκευση και Συντήρηση

- Η αποσυναρμολόγηση της σφραγισμένης κεφαλής θα προκαλέσει βλάβη στο φακό και θα ακυρώσει την εγγύηση.
- Μπαταρίες καλής ποιότητας συνιστώνται.
- Το O-ring θα φθαρεί μετά από αρκετή χρήση, αντικαταστήστε το με το περιλαμβανόμενο εφεδρικό για να διατηρήσετε τη στεγανότητα.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν είστε σίγουροι πως ο φακός δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και τοποθετήστε τον πίσω στο κουτί του.

Web: www.fitorchworld.com

- Κρατήστε μακριά από φωτιά, στατικά φορτισμένες επιφάνειες, ατμούς και υγρασία.
- Καθαρίστε το με απαλό ύφασμα και λιπάνετε με γράσο σιλικόνης κάθε μισό χρόνο.
- Ο περιοδικός καθαρισμός των επαφών της μπαταρίας εξασφαλίζει την απόδοση του φακού καθώς οι βρόμικες επαφές μπορεί να προκαλέσουν αναλαμπές, σπινθηρισμούς ή και αποτυχία στην εκκίνηση.
Α: Η μπαταρία χρειάζεται αντικατάσταση (επιλέξτε την μπαταρία που αναφέρετε σε αυτό το εγχειρίδιο)
Β: Το PCB, ελατήριο ή άλλη επαφή είναι βρόμικα (καθαρίστε τις επαφές με μπατονέτα και οινόπνευμα)

Εγγύηση

- Σε περίπτωση βλάβης μπορείτε να λάβετε έναν καινούριο δωρεάν φακό από τον πωλητή σας μέσα σε 15 μέρες μετά από την αγορά.
- Προσφέρουμε 60 μήνες (5 χρόνια) δωρεάν εγγύηση, μετά από τους 60 μήνες, προσφέρουμε επισκευή αλλά θα πρέπει να πληρώσετε τα εξαρτήματα.

Εκτός Εγγύησης

- Βλάβη, καταστροφή, αποσυναρμολόγηση, ανακατασκευή και προσαρμογή που έχει γίνει εσκεμμένα.
- Καταστροφή λόγω λάθος χρήσης.
- Διαρροή μπαταριών.

Web: www.fitorchworld.com